

型式		③L	④E	⑤F	电机选择				⑩皮带规格 (背光用)	⑪电机品牌选择	⑫光色	
①系列码	②W选择	指定单位5mm	光源位置	光源长度	⑥输出功率(W)	⑦电压(V)	⑧规格	⑨齿轮头减速比		⚠️价格因制造厂而异。		
BSZ01 (弧面辊型)	50			50 100	25 40 60	TA220(单相)	IM(定速型) SCM(调速型)	5 7.5 10 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	K (透光带·白色)	G(GPG:台邦) J(JSCC:精研) NV(无电机)	H:(白)	
	100			100 150		SA220(三相)	INV(变频型)			Z(ZD:中大) NV(无电机)		R:(红)
	150			200 250		40 60	DC24(直流) TA220(单相)			KMC(调速型) SWS(控制型)		
	200			200 250	86(步进型)	CM(开环) CME(闭环)	45 80	MC(脉冲通用型) IO(IO控制型):伺服不适用 EC(总线:EtherCAT) RS(RS485)		S(雷赛步进) NV(无电机)	U:(蓝) W:(红外)	
	250			250 300		⑥惯量	⑦电压(V)			⑧额定输出	⑪伺服品牌选择	Z:(紫外)
	300			300 400		MH(伺服型)	TA220(单相)			400W 750W	S(雷赛伺服) X(松下伺服) NV(无电机)	

※电机选用说明:1.定速/调速电机推选(台邦),具有极强性价比。2.变频电机推选(精研),具有变频器配套。3.无刷电机推选(中大)品牌。4.如需指定其它品牌请另行说明。
 ※选择了无电机时,所有与电机相关的参数均以"NV"表达;例如:BSZ01-W100-L1000-E80-F100-25-NV-K-NV-H 确认电机型号后,电机端配件将以附件形式附送。

《选型范例表》												
"-"型号连接符	系列码	光源宽度	长度	光源位置	光源长度	输出功率	电机电压	控制方式	减速比	皮带规格	电机品牌	光色
调速型	BSZ01	W100	L1000	E80	F100	25	TA220	SCM	12.5	K	G	H
"-"型号连接符	系列码	光源宽度	长度	光源位置	光源长度	机座号	控制方式	电机转矩	驱动方式	皮带规格	电机品牌	光色
步进型	BSZ01	W100	L1000	E80	F100	86	CM	45	MC	K	S	H
"-"型号连接符	系列码	光源宽度	长度	光源位置	光源长度	惯量	电机电压	额定输出	驱动方式	皮带规格	电机品牌	光色
伺服型	BSZ01	W100	L1000	E80	F100	MH	TA220	400W	EC	K	X	H