

型式		⑧L 指定单位5mm	电机选择				⑧同步带规格	⑨电机品牌选择
①系列码	②B选择		④输出功率(W)	⑤电压(V)	⑥规格	⑦齿轮头减速比		⚠ 价格因制造厂而异。
BTB01	20	330~2000	6	TA220(单相)	IM(定速型)	12.5 15 18 25 30	C(一般用·齿面贴布) C1(一般用·两面贴布) N(防静电·两面贴布) N1(防静电·齿面贴布)	G(GPG:台邦)
					SCM(调速型)	36 50 60 75 90		J(JSCC:精研)
			④机座号	⑤控制方式	⑥电机转矩	⑦驱动方式		⑨步进品牌选择
			57(步进型)	CM(开环) CME(闭环)	23 26 31	MC(脉冲通用型) IO(IO控制型):伺服不适用 EC(总线:EtherCAT) RS(RS485)		S(雷赛步进) NV(无电机)
			④惯量	⑤电压(V)	⑥额定输出			⑨伺服品牌选择
			MH(伺服型)	TA220(单相)	400W		⚠ 更多同步带规格详情请参阅《同步带规格总表》	S(雷赛伺服) X(松下伺服) NV(无电机)

※电机选用说明:1.定速/调速电机推选(台邦),具有极强性价比。2.如需指定其它品牌请另行说明。
※选择了无电机时,所有与电机相关的参数均以"NV"表达;例如:BTB01-B20-L800-6-NV-C-NV 确认电机型号后,电机端配件将以附件形式附送。

《选 型 范 例 表》									
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	减速比	同步带规格	电机品牌
调速型	BTB01	- B20	- L800	- 6	- TA220	- SCM	- 12.5	- C	- G
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	机座号	控制方式	电机转矩	驱动方式	同步带规格	电机品牌
步进型	BTB01	- B20	- L800	- 57	- CM	- 23	- MC	- C	- S
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	惯量	电机电压	额定输出	驱动方式	同步带规格	电机品牌
伺服型	BTB01	- B20	- L800	- MH	- TA220	- 400W	- EC	- C	- X