

型式		⑧L 指定单位5mm	电机选择				⑧同步带规格	⑨电机品牌选择
①系列码	②B选择		④输出功率(W)	⑤电压(V)	⑥规格	⑦齿轮头减速比		⚠ 价格因制造厂而异。
BTJ01	80~300 最小单位 (10:mm)	265~3000	25 40	TA220(单相)	IM(定速型) SCM(调速型)	5 7.5 10 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	C(一般用·齿面贴布) C1(一般用·两面贴布) N(防静电·两面贴布) N1(防静电·齿面贴布) K(防滑动·表面加橡胶) K2(防滑动·表面加橡胶) K5(防滑动·表面加聚乙烯) K6(防滑动·表面加聚氨脂) ⚠ 更多同步带规格详情请参阅《同步带规格总表》	G(GPG:台邦) J(JSCC:精研) NV(无电机)
				SA220(三相)	INV(变频型)			
			25 40	DC24(直流) TA220(单相)	KMC(调速型) SWS(控制型)			Z(ZD:中大) NV(无电机)
			④机座号	⑤控制方式	⑥电机转矩	⑦驱动方式		⑨步进品牌选择
			57(步进型)	CM(开环)	23 26 31	MC(脉冲通用型) IO(IO控制型):伺服不适用 EC(总线:EtherCAT) RS(RS485)		S(雷赛步进) NV(无电机)
			86(步进型)	CME(闭环)	45 80 120			⑨伺服品牌选择
			④惯量	⑤电压(V)	⑥额定输出			S(雷赛伺服) X(松下伺服) NV(无电机)
			MH(伺服型)	TA220(单相)	400W 750W			

※电机选用说明:1.定速/调速电机推选(台邦),具有极强性价比。2.变频电机推选(精研),具有变频器配套。3.无刷电机推选(中大)品牌。4.如需指定其它品牌请另行说明。
※选择了无电机时,所有与电机相关的参数均以"NV"表达;例如:BTJ01-B80-L1000-40-NV-C-NV 确认电机型号后,电机端配件将以附件形式附送。

《选 型 范 例 表》									
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	减速比	同步带规格	电机品牌
调速型	BTJ01	B80	L1000	25	TA220	SCM	12.5	C	G
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	机座号	控制方式	电机转矩	驱动方式	同步带规格	电机品牌
步进型	BTJ01	B80	L1000	57	CM	23	MC	C	S
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	惯量	电机电压	额定输出	驱动方式	同步带规格	电机品牌
伺服型	BTJ01	B80	L1000	MH	TA220	400W	EC	C	X

《 推 荐 长 宽 适 配 控 制 表 》							
型号	B	L265 300	L305 500	L505 600	L605 800	L805 900	L905 3000
BTJ01 ⚠ "—"定制尺寸	80~100	●	●	●	●	●	●
	110~150	●	●	●	●	●	●
	160~200	●	●	●	●	●	●
	210~250	●	●	●	●	●	●
	260~300	●	●	●	●	●	●