

型式		⑧L 指定单位5mm	电机选择				⑧同步带规格	⑨电机品牌选择 ⚠ 价格因制造厂而异。
①系列码	②B选择		④输出功率(W)	⑤电压(V)	⑥规格	⑦齿轮头减速比		
BTQ01	150~300 最小单位 (10:mm)	300~3000	25	TA220(单相)	IM(定速型) SCM(调速型)	5 7.5 10 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	C(一般用·齿面贴布) C1(一般用·两面贴布) N(防静电·两面贴布) N1(防静电·齿面贴布) K(防滑动·表面加橡胶) K2(防滑动·表面加橡胶) K5(防滑动·表面加聚氨酯) K6(防滑动·表面加聚氨酯) ⚠ 更多同步带规格详情请参 阅《同步带规格总表》	G(GPG:台邦) J(JSCC:精研) NV(无电机)
			25	SA220(三相)	INV(变频型)			

※电机选用说明:1.定速/调速电机推选(台邦),具有极强性价比。2.变频电机推选(精研),具有变频器配套。3.如需指定其它品牌请另行说明。
※选择了无电机时,所有与电机相关的参数均以"NV"表达;例如:BTQ01-B150-L1000-25-NV-C-NV 确认电机型号后,电机端配件将以附件形式附送。

《选 型 范 例 表》									
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	减速比	同步带规格	电机品牌
调速型	BTQ01	B150	L1000	25	TA220	SCM	12.5	C	G
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	减速比	同步带规格	电机品牌
定速型	BTQ01	B150	L1000	25	TA220	IM	12.5	C	G
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	减速比	同步带规格	电机品牌
变频型	BTQ01	B150	L1000	25	SA220	INV	12.5	C	G

《推 荐 长 宽 适 配 控 制 表》							
型号	B	L300 500	L505 600	L605 800	L805 900	L905 1000	L1005 3000
BTQ01 ⚠ "—" 定制尺寸	150	●	●	●	●	●	●
	160~200	●	●	●	●	●	●
	210~250	●	●	●	●	●	●
	260~300	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	—	—	—