

型式		⑧L 指定单位5mm	电机选择				⑧皮带规格	⑨电机品牌选择	
①系列码	②B选择		④输出功率(W)	⑤电压(V)	⑥规格	⑦齿轮头减速比		⚠ 价格因制造厂而异。	
BWQ01 (弧面辊型)	80~400 最小单位 (5:mm)	320~3000	25	TA220(单相)	IM(定速型)	5 7.5 10 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	H(一般用·墨绿色亚光) H6(进口·阪东绿亮光) D(防静电·黑色亚光) D9(防静电·墨绿色亚光) F(食品用·白色亚光) Q2(倾斜用·绿色细布纹) Y1(特殊皮带·黄色亚光) R1(特殊皮带·红色亚光) ⚠ 更多皮带规格详情请参 阅《平皮带规格总表》	G(GPG:台邦)	
			40		SCM(调速型)			J(JSCC:精研)	
			60	SA220(三相)	INV(变频型)			NV(无电机)	
			90						
40			DC24(直流)	KMC(调速型)	Z(ZD:中大)				
60			TA220(单相)	SWS(控制型)	NV(无电机)				
④机座号			⑤控制方式	⑥电机转矩	⑦驱动方式	⑨步进品牌选择			
BWQ51 (加导条型)					86(步进型)	CM(开环) CME(闭环)		45 80 120	MC(脉冲通用型) IO(IO控制型):伺服不适用 EC(总线:EtherCAT) RS(RS485)
	④惯量				⑤电压(V)	⑥额定输出	⑨伺服品牌选择		
	MH(伺服型)	TA220(单相)			400W 750W	S(雷赛伺服) X(松下伺服) NV(无电机)			

※电机选用说明:1.定速/调速电机推选(台邦),具有极强性价比。2.变频电机推选(精研),具有变频器配套。3.无刷电机推选(中大)品牌。4.如需指定其它品牌请另行说明。
※选择了无电机时,所有与电机相关的参数均以"NV"表达;例如:BWQ51-B200-L1000-40-NV-H-NV 确认电机型号后,电机端配件将以附件形式附送。

《选 型 范 例 表》									
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	减速比	皮带规格	电机品牌
调速型	BWQ01	B200	L1000	25	TA220	SCM	12.5	H	G
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	机座号	控制方式	电机转矩	驱动方式	皮带规格	电机品牌
步进型	BWQ51	B200	L1000	86	CM	45	MC	H	S
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	惯量	电机电压	额定输出	驱动方式	皮带规格	电机品牌
伺服型	BWQ51	B200	L1000	MH	TA220	400W	EC	H	X

《 推 荐 长 宽 适 配 控 制 表 》							
型号	B	L320 500	L505 600	L605 700	L705 800	L805 900	L905 3000
BWQ01 BWQ51 ⚠ "—" 定制尺寸	80~110	●	●	●	●	●	●
	115~160	—	●	●	●	●	●
	165~210	—	—	●	●	●	●
	215~260	—	—	—	—	●	●
	265~400	—	—	—	—	—	●